



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

## Handsender RT34

**Easywave**

Der Handsender RT34 ist ein vielfältig einsetzbarer Sender mit bis zu zehn Kanälen. Abhängig von der gewählten Ausführung, kommt er bei den verschiedensten Anwendungen zum Einsatz:

### 4-Kanal-Version:

Ansteuerung von zwei Rollläden in der Betriebsart AUF/STOPP/ZU und Schalten von zwei elektrischen Verbrauchern mit der 2-Tast-Bedienung.

### 5-Kanal-Version:

Schalten von bis zu fünf elektrischen Verbrauchern mit der 2-Tast-Bedienung.

### 10-Kanal-Version:

Schalten von bis zu zehn elektrischen Verbrauchern mit der 1-Tast-Bedienung.



RT34-5005E-01

### Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave Telegramm
Kanäle	4, 5 oder 10
Reichweite	typische 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3-V-Batterie, CR2032
Betätigungskontrolle	Leuchtdiode
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Funktion	abhängig vom Empfänger; siehe Ausführungen
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	38 x 109 x 14 mm
Gewicht	37 g (inklusive Batterie)
Farben	signalweiß glänzend ähnlich RAL 9003 tiefschwarz glänzend ähnlich RAL 9005



### Zubehör



RT32-ACC-01

### Lieferumfang

Handsender inklusive Batterie  
Wandhalter  
Befestigungsmaterial  
Bedienungsanleitung



### Zubehör (optional)

Wandhalter RT32-ACC-01  
Batterie ACC-BAT-05

### Ausführungen

Produktnummer	RT34-5004E-01	RT34-5005E-01	RT34-5010E-01
Frequenz	868,30 MHz	868,3 MHz	868,30 MHz
Funktion	2x AUF/STOPP/ZU 2x EIN/AUS	5x EIN/AUS	10x Impuls