



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

Multikanalsender RT22 BaseWave

Der Multikanalsender RT22 steht in drei Ausführungen zur Verfügung:

52-Kanal Impuls: Es können bis zu 52 Geräte einzeln angesteuert werden. Der Sender hat vier Ebenen mit jeweils 13 individuell codierten Funkkanälen.

999-Kanal Impuls: Bis zu 999 Geräte können durch einen Zifferncode ausgewählt werden. Mit den ENTER-Tasten wird anschließend der Sendevorgang ausgelöst. Mit den Tasten A bis D kann jeweils ein Gerät direkt geschaltet werden.

999-Kanal Richtung: Bis zu 999 Geräte können durch einen Zifferncode ausgewählt werden und anschließend mit den Funktionen AUF/STOPP/ZU gesteuert werden. Mit den Tasten A bis D kann jeweils ein Gerät direkt geschaltet werden (Impuls).



RT22-XX39M-01

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit über 70 Millionen Möglichkeiten anwenderseitige Gleichcodierung möglich
Kanäle	52 oder 999
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	2x 3-V-Batterie, CR2032
Betätigungskontrolle	4 Leuchtdioden
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	60 x 150 x 22 mm
Gewicht	100 g (inklusive Batterien)

Zubehör






RT22-ACC-01



ACC-CAB-11

Ausführungen



Lieferumfang

Multikanalsender
inklusive Batterien
Programmierkabel
Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

Wandhalter
Programmierkabel
Batterie

Produktnummer

52 Kanäle (Impuls)	999 Kanäle (Impuls)	999 Kanäle (Richtung)
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
RT22-4125M-01	RT22-4139M-01	RT22-4139M-02
RT22-5025M-01	RT22-5039M-01	RT22-5039M-02
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Beschreibung

Frequenz

RT22-ACC-01	Wandhalter	
ACC-CAB-11	Programmierkabel	
ACC-BAT-05	Batterie CR2032	